



**PRIME DYNAMIC 1020**

**MESIN HITUNG UANG**

**BAHASA INDONESIA**

**BAHASA INDONESIA**

*Menghitung Dengan Cepat & Akurat  
Mendeteksi Uang Palsu Dengan Teknologi & Akurasi Tinggi  
Mempunyai Teknologi Melalui Penelitian Terbaik  
Berkualitas Tinggi & Terpercaya  
Dapat Digunakan Untuk Berbagai Jenis Mata Uang*



## **PETUNJUK PENGGUNAAN**

Catatan: Mohon bacalah dengan seksama sebelum mulai mengoperasikan mesin

# DAFTAR ISI

1. Perkenalan
2. Petunjuk Keselamatan
3. Isi Kemasan
4. Penjelasan Pemakaian & Tombol
5. Pemeliharaan
6. Spesifikasi

## **Perkenalan**

Pelanggan Yang Terhormat,

Terima kasih atas pembelian produk Mesin Hitung Uang – Prime Dynamic 1020. Berdasar pada pengalaman panjang kami di bidang industri ini, kami memahami kebutuhan pengguna, sehingga, dengan kolaborasi antara tim teknis dan tim pemasaran, kami menghadirkan mesin hitung uang terbaik yang dapat memberikan nilai lebih dan memaksimalkan efisiensi & efektivitas kinerja Anda.

Prime Dynamic 1020 hadir dengan desain dan teknologi terbaik untuk penghitungan dan pendeteksian uang kertas. Dibuat dengan bahan kualitas tinggi yang menghasilkan stabilitas dan kemampuan kerja yang memuaskan.

Kami sangat menghargai pelanggan, oleh karena itu kami juga menghargai produk kami dengan kualitas tinggi.

Sebelum menggunakan mesin, mohon membaca petunjuk penggunaan dengan seksama. Hal ini penting bagi pengguna agar mengerti cara penggunaan yang benar dan aman, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik.

Hormat kami,

Tim Prime Dynamic

## Petunjuk Keselamatan

\* Baca dan pahami semua instruksi dan catatan pada mesin dan buku petunjuk.



- \* Produk ini harus dioperasikan pada tegangan listrik yang tertera pada buku petunjuk. Bila Anda tidak yakin tentang tegangan listrik pada tempat Anda, silahkan menghubungi pusat servis atau kontak PLN terdekat.
- \* Gunakan kabel listrik yang disertakan bersama mesin. Penggunaan kabel yang tidak sesuai dapat menyebabkan konsleting, kebakaran atau kerusakan pada mesin.
- \* Jangan gunakan mesin bila kabel listrik rusak atau colokan listrik kendur, karena dapat menyebabkan konsleting, kebakaran dan kerusakan lainnya.
- \* Bila mesin tidak akan digunakan dalam waktu panjang, copotlah colokan listrik dari koneksi PLN.



- \* Jangan memasukkan benda apapun (dari arah manapun) ke dalam mesin, karena dapat mengganggu kerja mekanik mesin dan menyebabkan kerusakan.
- \* Jangan membongkar mesin. Hubungi atau bawa mesin ke pusat servis bila Anda membutuhkan bantuan servis. Membongkar mesin dapat memberikan resiko bahaya terkena arus listrik atau resiko lainnya kepada Anda. Pemasangan mesin yang salah juga dapat menyebabkan resiko konsleting listrik dan bahaya lainnya.
- \* Jangan menggunakan cairan apapun untuk membersihkan mesin. Gunakan kuas kering untuk membersihkan debu pada mesin. Matikan dan cabut kabel listrik dari colokan listrik PLN sebelum Anda membersihkan mesin.



- \* Jangan letakkan mesin pada area yang dapat terkena air, api, pemanas, debu, sinar matahari langsung.
- \* Jangan gunakan mesin pada suhu dan kelembaban yang terlalu tinggi atau rendah, karena dapat mempengaruhi kinerja mesin dan memberikan hasil yang tidak akurat.



- \* Selalu pusatkan perhatian saat mengoperasikan mesin, hindarkan semua benda yang dapat masuk ke dalam mesin, seperti dasi, rambut, jari, dan lainnya yang dapat menyebabkan cedera dan kerusakan.
- \* Hindarkan mesin dari jangkauan anak-anak.
- \* Bersihkan mesin secara berkala (matikan mesin dan cabut kabel listrik sebelum membersihkan mesin).
- \* Pada saat mencabut kabel listrik, jangan hanya menarik kabel secara langsung, peganglah kepala colokan listrik dan tarik secara perlahan, bila tidak mengindahkan himbauan/instruksi maka dapat menyebabkan resiko konsleting, kebakaran, kerusakan lainnya.
- \* Bila terjadi keadaan yang tidak normal pada mesin, silahkan matikan, lalu lepaskan colokan listrik dan bawa mesin ke pusat servis resmi.

## **Isi Kemasan**

Pada saat pembelian unit baru, dalam kemasan terdapat perincian sebagai berikut:

- Mesin
- Petunjuk Penggunaan
- Kartu Garansi
- Kabel Listrik

## **Penjelasan Pemakaian & Tombol**

- START:** Untuk menyimpan pilihan dan memulai penghitungan (pada mode Manual).
- ESC:** Tombol keluar dari pilihan menu
- CUR:** Pilihan Mata Uang. Tekan untuk masuk menu, pilih mata uang dengan tombol panah atas/bawah, tekan START untuk menyimpan.
- MODE:**
- MDC : Mix Denomination Counting, penghitungan dengan mencampur semua denominasi.
  - SDC : Single Denomination Counting, penghitungan satu denominasi (acuannya adalah uang yang pertama masuk)
  - CNT : Menghitung Lembar (tanpa deteksi/membaca nominal)
- DETAIL:** Melihat laporan setelah proses penghitungan selesai. Tekan untuk melihat laporan, telah ESC untuk kembali.
- BATCH:** Pilihan jumlah lembar yang diinginkan saat menghitung. Tekan untuk menghidupkan fungsi, tekan berulang untuk set 50, 100, 200 lembar. Tekan tombol panah atas dan bawah untuk pilihan jumlah lembar lainnya. Tekan kembali untuk mematikan fungsi Batch.
- ADD:** Fungsi akumulasi penghitungan. Tekan untuk menghidupkan fungsi dan tekan kembali untuk mematikan fungsi.
- MENU:** Pilihan untuk set Tanggal dan Bahasa. Pilih dengan tombol atas/bawah, tekan Menu untuk masuk.
- A/M:** Pilihan mulainya proses penghitungan Automatic atau Manual.
- PRINT:** Tombol untuk mencetak hasil penghitungan.  
(Printer dijual terpisah)

## Pemeliharaan

Pengguna disarankan untuk melakukan pemeliharaan berkala dengan membersihkan mesin untuk menjaga kinerja mesin yang prima.

Setelah pemakaian beberapa waktu, bersihkan bagian dalam mesin dengan kuas yang bersih dan kering untuk membersihkan debu dan kotoran.

Bersihkan sensor pada hopper (tempat peletakan uang saat akan dihitung) dan stacker (tempat uang setelah dihitung) dengan kuas yang bersih dan kering.

Bersihkan bagian luar mesin dengan lap kain yang lembab dan lap kain kering setelahnya.

### **Catatan:**

- Matikan mesin dan lepaskan kabel listrik dari sambungannya sebelum mulai membersihkan mesin.
- Jangan menggunakan cairan apapun untuk membersihkan bagian dalam mesin dan sensor.
- Hubungi pusat servis untuk bantuan lebih lanjut.

## Spesifikasi

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Deteksi Mata Uang          | Beragam Mata Uang (Multi Currencies)   |
| Fungsi                     | Menghitung jumlah lembar total,<br>membaca nominal dan<br>jumlah lembar per denominasi |
| Fungsi Deteksi             | Camera CIS, magnetik, ultraviolet, infrared  |
| Display                    | LCD berwarna   |
| Layar                      | Layar depan  |
| Fungsi Lain                | Batch, add, alarm, perlindungan panas motor  |
| Kapasitas Hopper & Stacker | Hopper 200 lembar   Stacker 200 lembar   |
| Kecepatan                  | 1000 Lembar/menit  |
| Ukuran/Berat               | 260x320x190MM / 6.5Kg  |
| Koneksi Printer            | Tersedia (Printer Dijual Terpisah)   |
| Sumber Listrik             | 220V, 50Hz, Daya 80W   |
| Port                       | USB (untuk upgrade software)   |

## **Pusat Bantuan & Servis:**

PT. Taruna Jaya International  
Jl. RE. Martadinata, Mahkota Ancol D No.6  
Jakarta  
Telp. +62-21-64701938, 6410845

Cabang kota lainnya dapat dilihat pada website:  
[www.taruna-jaya.com](http://www.taruna-jaya.com)

Kontak email:  
[support@taruna-jaya.com](mailto:support@taruna-jaya.com)

Importir: PT. Perwira Mulia Semesta  
Jl. Potrosari III No. 14B, Semarang – Indonesia